



Überbrückung eines Benutzerschlüssels durch die Supervisornummer

In der Schlüsselverteilung kann es passieren, daß man sich selber aus dem Konfigurationsmenü ausgesperrt hat, oder daß die Schlüsselnummer vergessen wurde.

Für diesen Fall gibt es die Supervisornummer. Wählen Sie das Menü 'Gerätekonfiguration' (4. Menüpunkt) an, und drücken Sie bei der Codeabfrage folgende Tasten in folgender Reihenfolge:



Es erscheint nun eine 5stellige Zahl, zu der die Firma DIGITRONIC die passende Supervisornummer hat.

(Diese Nummer wird so lange auf dem Display angezeigt, bis die Spannung unterbrochen wird, die  Taste betätigt wird oder die dazugehörige Supervisornummer eingegeben wird.) Mit dieser Nummer melden Sie sich nun bei der Firma DIGITRONIC und erhalten Ihre Supervisornummer.
(Tel. **06126 / 9453-0** , Fax **06126 / 9453-42**)

Nach der Eingabe der Supervisornummer haben Sie 15 min. Zeit, um einen neuen Schlüssel zu programmieren, der die Zugriffsberechtigung für das Konfigurationsmenü hat. Danach findet die Codeabfrage wie zuvor statt.

Achtung: Die Supervisornummer hängt von der Nummer ab, die nach der Eingabe von 68332 angezeigt wird. Haben Sie eine Supervisornummer erfragt und schalten dann aber die Spannung aus oder drücken die 'Escape' Taste, so ist die Supervisornummer wertlos. Sie müssen mit 68332 eine neue Nummer generieren und danach die für diese Nummer spezielle Supervisornummer erfragen und eingeben.

Überbrückung der Tastaturverriegelung mit der Supervisornummer

Wenn die Tastaturverriegelung aktiv ist, nimmt der CamCon keinen Befehl mehr an, außer dem, nach der Eingabe der Nummer 68332 die Nummer anzuzeigen, die Sie brauchen um von der Firma DIGITRONIC Ihre Supervisornummer zu erhalten.

Der Prozeß ist der gleiche wie bei der Überbrückung eines Benutzerschlüssels.